

Wifi herstellen op de Solaredge omvormer zonder display:

1. Download de **mySolarEdge** app via de Android of Apple store. (let op: Solaredge heeft meerdere apps.)
 - Open de mySolarEdge app en login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Na het inloggen is het Dashboard zichtbaar.

Tik linksboven op het volgende icoontje



3. Kies 'Site Gegevens' naar de laatste update van de site.
 - Kies de 'Status van de omvormer'.
 - Scan de QR code.
 - Zet de rode AAN/UIT/P schakelaar in de P-stand en laat deze binnen 5 sec los.
4. Kies 'Omvormer Communicatie'.
5. Scan de QR code of kies 'Doorgaan met de laatste gescande code'.
6. Indien het in de app gevraagd wordt, zet de rode AAN/UIT/P schakelaar in de P-stand en laat deze binnen 5 sec los.
 - Klik vervolgens op 'Configureer'. 'Vergeet' het Wifi netwerk met de naam van uw (oude) netwerk.
 - Maak opnieuw verbinding met het Wifi network met de naam van uw (nieuwe) netwerk.
 - De omvormer zal nu opnieuw verbinding maken met het Wifi netwerk. Controleer of de blauwe LED op de omvormer weer aan is. Dat betekent dat uw omvormer weer verbonden is. Als u het onderstaande symbool in de app ziet verschijnen is uw omvormer verbonden.

Wi-Fi



Connected (S_OK)